

# Xerox® Impresora VersaLink® B400



Especificaciones técnicas	VersaLink B400N	VersaLink B400DN
<b>Velocidad a una cara</b> A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm	Hasta 45 ppm Hasta 38 ppm	
<b>Velocidad a doble cara</b> A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm	Hasta 28 ppm Hasta 25 ppm	
<b>Ciclo de producción mensual<sup>1</sup></b>	Hasta 110 000 páginas/mes	
<b>Volumen de impresión mensual recomendado<sup>2</sup></b>	Hasta 12 000 páginas	
<b>Procesador</b>	1.05 GHz de doble núcleo	
<b>Memoria</b>	2 GB	
<b>Conectividad</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T USB 3.0 de alta velocidad Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct Wi-Fi Kit opcional NFC "pulse para emparejar"	
<b>Funciones del controlador</b>	Libreta de direcciones unificada, clonación de la configuración, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, contabilidad estándar de Xerox®, permisos según cargo, habilitado para autenticación incorporada, asistencia en línea (acceso desde la interfaz de usuario y el controlador de impresión)	
Manipulación del papel	VersaLink B400N	VersaLink B400DN
<b>Bandeja especial</b>		
<b>Capacidad<sup>3</sup></b>	150 hojas	
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: 76.2 x 127 mm a 216 x 356 mm	
<b>Gramajes</b>	60 a 220 g/m <sup>2</sup>	
<b>Tipos de materiales de impresión</b>	Bond Común Cartulina Personalizado Sobres Taladrado Etiquetas Membrete Cartulina ligera Preimpreso Reciclado	
<b>Bandeja 1</b>		
<b>Capacidad<sup>3</sup></b>	550 hojas	
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: 76.2 x 127 mm a 216 x 356 mm	
<b>Gramajes</b>	60 a 220 g/m <sup>2</sup>	

# Impresora Xerox® VersaLink® B400

Bandeja 1	
<b>Tipos de materiales de impresión</b>	Bond Común Cartulina Personalizado Taladrado Etiquetas Membrete Cartulina ligera Preimpreso Reciclado
3 Bandejas adicionales	
<b>Capacidad<sup>2</sup></b>	550 hojas cada uno
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: 139.7 x 210 mm a 216 x 356 mm
<b>Gramajes</b>	60 a 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipos de materiales de impresión</b>	Bond Común Cartulina Personalizado Taladrado Etiquetas Membrete Cartulina ligera Preimpreso Reciclado
Capacidad total	
<b>Capacidad de serie del dispositivo<sup>3</sup></b>	700 hojas
<b>Capacidad total del equipo<sup>3</sup></b>	2350 hojas
Salida de papel	
<b>Capacidad de salida<sup>3</sup></b>	250 hojas
<b>Doble cara automática</b>	No procede
	De serie
<b>Características del equipo</b>	<b>VersaLink B400N</b> <b>VersaLink B400DN</b>
Requisitos eléctricos	
<b>Europa</b>	Voltaje: 220-240 V CA Frecuencia: 50/60 Hz 6 A
Consumo eléctrico	
<b>Impresión continua<sup>4</sup></b>	565 vatios o menos
<b>Modo Preparado (en reposo)<sup>4</sup></b>	46 vatios o menos
<b>Modalidad de ahorro energético (en suspensión)<sup>4</sup></b>	4 vatios o menos
Entorno de funcionamiento	
<b>Margen de temperaturas válido</b>	
Almacenamiento	0 a 35 °C
En funcionamiento	10 a 32 °C
<b>Humedad relativa necesaria</b>	10 % a 85 %
<b>Niveles de ruido</b>	Funcionamiento: 7.5 B(A) o menos; En reposo 5.3 B(A) o menos
<b>Niveles de presión acústica</b>	Funcionamiento 56 dB(A) o menos, En reposo 30 dB(A) o menos
<b>Tiempo de arranque (desde apagado hasta que la IU está operativa)</b>	En solo 60 segundos
<b>Tiempo de encendido (desde modo ahorro)</b>	En solo 5 segundos

# Impresora Xerox® VersaLink® B400

Dimensiones y peso (desembalada)	
<b>VersaLink B400N</b>	Anchura: 459 mm Profundidad: 426 mm Altura: 339 mm Peso: 14 kg
<b>Bandeja de 550 hojas</b>	Anchura: 393 mm Profundidad: 393 mm Altura: 94 mm Peso: 3.2 kg
Dimensiones y peso (embalada)	
<b>VersaLink B400N</b>	Anchura: 540 mm Profundidad: 588 mm Altura: 480 mm Peso: 17.35 kg
<b>Bandeja de 550 hojas</b>	Anchura: 498 mm Profundidad: 504 mm Altura: 234 mm Peso: 4.4 kg
Certificación del sistema/Cumplimiento normativo	
<b>Certificaciones</b>	Para consultar la lista más reciente de homologaciones, visite <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .
Impresión	<b>VersaLink B400N</b> <span style="float: right;"><b>VersaLink B400DN</b></span>
<b>Impresión de la primera página</b>	En solo 8 segundos
<b>Resolución</b>	Hasta 1200 x 1200 ppp (mejorada)
<b>Lenguajes de descripción de páginas</b>	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™
<b>Área de impresión máxima</b>	4 mm desde el borde del papel
<b>Funciones de impresión</b>	Valores prefijados de la aplicación Estado bidireccional en tiempo real Creación de folletos Modo borrador Identificación de trabajos Supervisor de trabajos Impresión personal Impresión desde USB Juego de muestra Trabajos guardados Ajuste a escala Impresión protegida Omisión de páginas en blanco Grabación y recuperación de la configuración del controlador Impresión a doble cara (predeterminada) Configuración de controlador Xerox® Earth Smart
<b>Impresión desde USB</b>	Permite la impresión local desde el puerto USB de tipo A Admite la impresión directa desde un ordenador a través del puerto USB de tipo B Formatos de archivo compatibles: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
<b>Sistemas operativos</b>	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012 Mac OS® versión 10.9 y posteriores Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7.2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2

# Impresora Xerox® VersaLink® B400

Impresión	VersaLink B400N	VersaLink B400DN
<b>Protocolos de red</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6,WSD LDAP Bonjour® / AirPrint™ Pueden desactivarse la mayoría de los protocolos que no se usan	
<b>Protocolos administrativos</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS	
<b>Fuentes</b>	Fuentes PostScript: 144 Fuentes PCL: 82	
<b>Soluciones de software</b>		
<b>Aplicaciones Xerox® ConnectKey® (disponibles en Xerox® App Gallery)</b>	Incrementa la productividad de los usuarios simplificando y abreviando las tareas cotidianas. A diferencia del software tradicional, las aplicaciones ConnectKey no requieren un servidor o un ordenador dedicado ni recursos de TI. Por el contrario, solo tiene que descargar al dispositivo estas aplicaciones ConnectKey ligeras y sin servidor de impresión.	
<b>Soluciones móviles y aplicaciones para dispositivos móviles</b>		
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	Facilita a usuarios itinerantes la búsqueda, utilización y gestión de equipos Xerox® y ®de otras marcas en cada oficina. Conéctese a una red nueva y Mobile Express Driver detectará automáticamente las impresoras disponibles y le informará sobre su estado y las funciones que ofrecen. Guarde una lista de sus impresoras "preferidas" en cada oficina, guarde la configuración de impresión de su aplicación para usarla con cualquier impresora en cualquier red y reduzca notablemente las llamadas de asistencia al departamento de informática.	
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los informáticos instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y ®de otras marcas desde un único controlador. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.	
<b>Apple® AirPrint®</b>	Imprima correo electrónico, fotos y documentos importantes de la oficina directamente desde un Apple iPhone® o iPad® sin necesidad de descargar ningún software, instalar controladores o conectar cables. Con AirPrint, un iPhone o iPad localiza automáticamente el dispositivo habilitado para AirPrint y se conecta a él a través de la red Wi-Fi de la oficina.	
<b>Google Cloud Print™</b>	Google Cloud Print conecta los dispositivos de impresión a la web, permitiendo a los usuarios imprimir las aplicaciones que usan a diario desde smartphones, tabletas, portátiles Chromebook™ o cualquier otro dispositivo conectado a Internet.	
<b>Complemento Xerox® Print Service para Android™ (gratuito en Google Play™ Store)</b>	El complemento Xerox® Print Service para dispositivos Android KitKat (4.4 o superior) optimiza la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de terceros ni controladores de impresión adicionales. Permite imprimir fácilmente fotografías, páginas web o documentos cuando el dispositivo móvil está conectado a equipos multifunción que utilicen una red inalámbrica. Potente juego de opciones para impresión a doble cara, grapado y código de seguridad. Puede descargarse gratis de Google Play™ Store.	
<b>Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service</b>	Xerox® Print Management and Mobility Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes ofreciendo estas posibilidades en dos versiones: una con servidor local y otra basada en la nube.	
<b>Seguridad</b>	<b>VersaLink B400N</b>	<b>VersaLink B400DN</b>
<b>Funciones de seguridad</b>	Cifrado de 256 bits Controles de acceso Historial de seguimiento Creación automática de certificados autofirmados Validación de rutas de certificados Configuración de revocación de certificados Filtrado de dominios FIPS 140-2 Verificación de firmware Filtrado de direcciones IP Autenticación de red Filtrado de puertos Permisos según cargo Impresión protegida Certificados de seguridad Tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 TLS	
<b>Gestión de dispositivos</b>		
<b>Xerox® CentreWare® Web</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa de servidor basado en Web destinado al administrador de la red que le permite gestionar los dispositivos con un navegador desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como Unix u otro sistema operativo</li> <li>• Permite gestionar cualquier impresora compatible con SNMP de cualquier marca</li> <li>• Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas y actualizaciones de los dispositivos, así como contabilidad básica y administración de impresoras.</li> </ul>	

Servidor web interno Xerox® - Página web integrada en el dispositivo		
Estado del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado y contenido de la bandeja</li> <li>• Estado de los consumibles</li> <li>• Facturación/uso</li> <li>• Enlaces rápidos</li> </ul>	
Visión de la cola de impresión	Gestión de la cola de impresión: visualización y eliminación	
Envío de trabajos	Archivos listos para imprimir (PS, PCL, TIFF, PDF, XPS, JPEG)	
Administración de dispositivos	Simplifica la instalación en remoto de las opciones de los ajustes de configuración y administración del dispositivo	
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer® 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52	
Servicios de impresión remota		
Lectura automática de contadores (AMR)	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contador para la supervisión y facturación por uso de equipos Xerox®. Evita que el usuario tenga que invertir tiempo y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.	
Reposición automática de consumibles (ASR)	Hace pedidos automáticos para equipos de impresión Xerox basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de consumibles.	
Asistente de mantenimiento	Ofrece una forma rápida y gratuita de resolver posibles incidencias, recibir asistencia y automatizar el proceso de reparación o solución de problemas. Los datos diagnósticos se envían a Xerox®, lo cual permite resolver los problemas más rápido y contar con un mayor tiempo de funcionamiento.	
Contabilidad		
Contabilidad de serie Xerox® (de serie)		
Seguimiento	Uso de la impresión	
Contabilidad	Hasta 9999 cuentas de usuario con SSD instalado Hasta 1000 cuentas de usuario sin SSD instalado (ID de usuario) Hasta 500 cuentas generales (cliente)	
Funciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El administrador puede gestionar la actividad en remoto desde la interfaz web o el panel de control del dispositivo en las herramientas.</li> <li>• El administrador tiene la capacidad de importar o exportar las cuentas de usuario, cuentas de grupo, las cuentas generales y los límites de los usuarios a través de un archivo CSV estándar de la industria.</li> </ul>	
Opciones de contabilidad: contabilidad de red (permite que un servidor central gestione toda la contabilidad)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso de cada sistema actualizado al minuto</li> <li>• Seguimiento exhaustivo y generación de informes sobre el uso en el dispositivo de las funciones de copia, impresión, escaneado y fax de servidor.</li> <li>• Varias opciones disponibles con el programa Xerox® Alliance Partner. Si desea más información, vaya a <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>• Mejoras de la seguridad con la adición del protocolo HTTPS</li> <li>• El dispositivo requiere la autenticación de la cuenta del servidor de terceros que permite mayores bases de datos de usuarios y cuentas</li> <li>• Acepta el inicio de sesión de autenticación y control en interfaz y pasa a la cuenta de red de terceros</li> <li>• Interfaz con terminal de contabilidad de terceros para la interfaz de contabilidad</li> </ul>	
Contenido de la caja		
	Impresora VersaLink B400 cartucho de tóner de capacidad normal: capacidad para 5,900 impresiones <sup>5</sup> CD con programas y documentación (guías de seguridad, normativa, reciclaje y eliminación, controladores de impresión y declaración de garantía) Guía de instalación Manuales de uso rápido Cable de alimentación	
Suministros y accesorios	Cantidad	Número de pieza
Consumibles		
Cartuchos de tóner de capacidad normal	5900 páginas normales <sup>5</sup>	106R03580
Cartuchos de tóner de gran capacidad	13 900 páginas normales <sup>5</sup>	106R03582
Cartuchos de tóner de capacidad extra	24 600 páginas normales <sup>5</sup>	106R03584
Cartucho de tambor	65 000 páginas normales <sup>6</sup>	101R00554
Accesorios		
Bandeja de 550 hojas		497K13620

# Impresora Xerox® VersaLink® B400

Accesorios	
Kit de productividad con disco SSD de 16 GB	097S04913
Soporte	497K13660
Kit de adaptador de red inalámbrica	497K16750

<sup>1</sup> Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.

<sup>2</sup> Producción normal mensual prevista.

<sup>3</sup> Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 20 lb / 75 g/m<sup>2</sup>; las cifras varían en función del gramaje.

<sup>4</sup> Estados de energía definidos por los requisitos del programa ENERGY STAR® para equipos de generación de imágenes.

<sup>5</sup> Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

<sup>6</sup> Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en 3 páginas A4 de 75 g/m<sup>2</sup>. El rendimiento varía según el tipo del papel, tamaño, orientación y tipos de uso.

[www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

Las configuraciones varían dependiendo de la geografía.

© 2017 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox con la marca figurativa®, CentreWare®, ConnectKey® Global Print Driver®, MeterAssistant®, Mobile Express Driver®, SuppliesAssistant® y VersaLink® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Como socio de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple las directrices de eficiencia energética de ENERGY STAR. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en Estados Unidos. La información contenida en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso.  
10/17 BR20956 - VB4SS-01SB

