

# Xerox® VersaLink®

## Impresora de color C400

Las impresoras de color VersaLink C400 integran la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).



Especificaciones del sistema	VersaLink C400/N	VersaLink C400/DN
Velocidad a una cara A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm	Hasta 35 ppm en color y en blanco y negro Hasta 30 ppm en color y en blanco y negro	
Velocidad a doble cara A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm	ND	Hasta 23 ppm en color y en blanco y negro Hasta 21 ppm en color y en blanco y negro
Ciclo de trabajo mensual <sup>1</sup>	Hasta 80 000 páginas mensuales <sup>1</sup>	
Volumen medio de impresión mensual recomendado <sup>2</sup>	Hasta 5000 páginas	
Procesador	1.05 GHz Dual-Core	
Memoria	2 GB	
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC "pulse para emparejar"	
Funciones del controlador	Clonación de la configuración, Xerox Extensible Interfaces Platform®, Xerox App Gallery, herramienta Xerox® Standard Accounting, tecnología de contabilidad de red, permisos basados en roles, activación de autenticación incorporada, asistencia en línea (accesible desde la interfaz de usuario y el controlador de impresión)	
Idiomas de la interfaz de usuario	Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués (Brasil), ruso, holandés, sueco, danés, finés, noruego, griego, turco, polaco, checo, húngaro, rumano, catalán, ucraniano, croata	
<b>Especificaciones del dispositivo</b>		
<b>Requisitos eléctricos</b>		
Europa y otras zonas geográficas	Tensión: 220-240 VCA +/- 10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 Hz 6 A	
<b>Consumo eléctrico</b>		
Impresión continua <sup>3</sup>	705 vatios o menos	
Modo Preparado / De espera <sup>3</sup>	76 vatios o menos	
Ahorro de energía / Modo de reposo <sup>3</sup>	4 vatios o menos	
<b>Entorno de funcionamiento</b>		
Límites de temperatura (almacenamiento)	0 a 35 °C	
Límites de temperatura (funcionamiento)	10 a 32 °C	
Límites de humedad relativa	10 al 85 %	

## Impresora de color Xerox® VersaLink® C400

Niveles de ruido En funcionamiento En espera	6.88 B(A) o menos 5.0 B(A) o menos			
Niveles de presión acústica En funcionamiento En espera	53.1 dB(A) o menos 29.2 dB(A) o menos			
Tiempo de encendido (desde apagado hasta IU preparada)	En solo 60 segundos			
Tiempo de encendido (desde reposo hasta IU preparada)	En solo 6 segundos			
Dimensiones y peso (sin embalaje)	Anchura	Profundidad	Altura	Peso
VersaLink C400/N y DN	491 mm	488 mm	399 mm	26 kg
Bandeja de 550 hojas	427 mm	485 mm	138 mm	3.9 kg
Dimensiones y peso (con embalaje)	Anchura	Profundidad	Altura	Peso
VersaLink C400/N y DN	627 mm	638 mm	526 mm	30.45 kg
Bandeja de 550 hojas	590 mm	544 mm	241 mm	5.3 kg
Certificación del sistema/Cumplimiento normativo				
Certificaciones	Para consultar la lista más reciente de homologaciones, vaya a <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .			
Impresión				
Salida de la primera impresión	Solo 13 segundos en color y 12 segundos en blanco y negro			
Resolución de impresión	Hasta 600 x 600 x 8 ppp (mejorada)			
PDL	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
Área de impresión máxima	4 mm desde el borde del papel			
Funciones de impresión	<p>Valores predeterminados de aplicaciones</p> <p>Activación/desactivación de portadas</p> <p>Estado bidireccional en tiempo real</p> <p>Diseño de folleto</p> <p>Ajustes de color (brillo, contraste, saturación, equilibrio del color)</p> <p>Corrección del color</p> <p>Modo borrador</p> <p>Ajuste a papel de otro tamaño</p> <p>Identificación de trabajo (identificador de impresión o separador, identificador de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas)</p> <p>Supervisión de trabajos (interfaz de usuario local o cliente)</p> <p>Diseño de página de varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja)</p> <p>Selección de papel por atributo</p> <p>Impresión personal</p> <p>Activación/desactivación de Print Around</p> <p>Impresión desde USB</p> <p>Funcionamiento en negro</p> <p>Juego de muestra</p> <p>Trabajos guardados</p> <p>Ajuste a escala</p> <p>Impresión protegida</p> <p>Omisión de páginas en blanco</p> <p>Páginas especiales (programación de páginas de excepción: cubiertas, inserciones, excepciones)</p> <p>Grabación y recuperación de la configuración del controlador</p> <p>Eliminación de trabajos guardados</p> <p>Impresión a doble cara (predeterminada en la configuración DN)</p> <p>Marca de agua (predefinida y personalizada)</p> <p>Configuración del controlador Xerox® Earth Smart</p>			

## Impresora de color Xerox® VersaLink® C400

Impresión desde USB	Impresión local desde el puerto USB de tipo A Compatible con impresión directa desde el ordenador a través del puerto USB de tipo B Formatos de archivo admitidos: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
Sistemas operativos	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®  Nota: Para obtener información sobre las versiones admitidas de estos sistemas operativos, visite nuestra página de controladores y descargas y especifique su dispositivo en <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a> .
Fuentes	Fuentes PostScript: 136 Fuentes PCL: 83
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilita a los usuarios que viajan la búsqueda, el uso y la administración de dispositivos Xerox® y de otras marcas en cada nueva ubicación. Conéctese a una red nueva para que Mobile Express Driver detecte automáticamente las impresoras disponibles y le informe sobre su estado y las funciones que ofrecen. Guarde una lista de sus impresoras "preferidas" para cada oficina, almacene la configuración de impresión de su aplicación para usarla con cualquier impresora de cualquier red y reduzca notablemente las llamadas de asistencia a TI.
Xerox® Global Print Driver®	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y de otras marcas desde un único controlador. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.
Controlador de impresión pull de Xerox®	Permite a los administradores informáticos calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión pull. Utiliza una única cola y un solo controlador. El controlador de impresión pull Xerox® extiende la comodidad en una amplia gama de sistemas de impresión. Los administradores informáticos ya no necesitan administrar ni configurar varios controladores. Se utiliza en combinación con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.
Soluciones móviles y aplicaciones para dispositivos móviles	
Apple® AirPrint®	Imprima correo electrónico, fotos y documentos importantes de la oficina directamente desde el iPhone® o el iPad® sin necesidad de descargar ningún software, instalar controladores o conectar cables. Con AirPrint, un iPhone o un iPad localizan automáticamente el dispositivo AirPrint y conectan con él a través de la red Wi-Fi de la oficina.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print conecta los dispositivos de impresión a la web, permitiendo a los usuarios imprimir las aplicaciones que usan a diario desde smartphones, tabletas, portátiles Chromebook™ o cualquier otro dispositivo conectado a Internet.
@PrintByXerox	@PrintByXerox es un servicio gratuito que ofrece impresión protegida desde cualquier dispositivo con correo electrónico activo (ordenador, teléfono, tableta, iOS, Android™, Google® Chromebook™ entre otros) en un equipo multifunción o impresora Xerox® a través de una simple dirección de correo electrónico, sin intervención de TI. No requiere formación. Los usuarios finales solo tienen que enviar los archivos adjuntos a la dirección de correo electrónico y liberarlos en el panel del equipo multifunción.
Complemento Xerox® Print Service para Android™ (gratuito en Google Play™ Store)	Los dispositivos con el complemento Xerox® Print Service para Android KitKat (4.4 o superior) optimizan la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de otras marcas ni controladores de impresión adicionales. Puede imprimir fácilmente fotos, páginas web y documentos cuando su dispositivo móvil esté conectado a impresoras o equipos multifunción utilizando una red inalámbrica. Potente juego de opciones para impresión a doble cara, grapado y código de seguridad. Puede descargarse gratis de Google Play™ Store.
Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service	Xerox® Print Management and Mobility Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes ofreciendo estas opciones en dos versiones: una con servidor local y otra basada en la nube.

# Impresora de color Xerox® VersaLink® C400

Soluciones de software	
Aplicaciones Xerox® ConnectKey® (disponibles en Xerox® App Gallery)	Incrementa la productividad de los usuarios simplificando y abreviando las tareas cotidianas. A diferencia del software tradicional, las aplicaciones ConnectKey no requieren servidores, ordenadores ni recursos de TI dedicados. Por el contrario, solo tiene que descargar al dispositivo con tecnología ConnectKey estas aplicaciones sencillas sin servidor.
Seguridad	
Funciones de seguridad	<p>Controles de acceso  Cifrado AES de 256 bits  Historial de seguimiento  Validación de rutas de certificados  Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP)  Detección de falsificaciones de programas externos (complemento XCP)  Integración con Cisco® Identity Services Engine (ISE)  Filtrado de dominios  FIPS 140-2  Verificación de firmware  Sobrescritura de disco inmediata*  Filtrado de direcciones IP  IPsec  Autenticación de red  Filtrado de puertos  Certificados autofirmados preinstalados  Permisos basados en roles  Impresión protegida  Gestión de certificados de seguridad  Tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET)  SNMPv3  Protocolo de estado (OCSP)  TLS/SSL</p> <p>*Requiere kit de productividad/disco duro</p>
Contabilidad	
Herramienta Xerox® Standard Accounting/Contabilidad de red (de serie)	
Supervisión	Uso de la impresión
Contabilidad	<p>Herramienta Xerox® Standard Accounting  Hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro  Hasta 9999 cuentas de usuario con disco duro  Hasta 500 cuentas generales</p> <p>Contabilidad de red (contabilidad basada en trabajos)  Hasta 1000 ID de usuario; hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro  Hasta 60 000 ID de usuario; hasta 60 000 cuentas de usuario con disco duro  Hasta 14 000 registros de contabilidad (transacciones)</p>
Funciones	Los administradores pueden gestionar las funciones mediante el servidor web integrado
Opciones de contabilidad: contabilidad de red (permite que un servidor central gestione toda la contabilidad)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto.</li> <li>• Gestión completa y seguimiento e informes a escala empresarial del uso del dispositivo</li> <li>• El programa Xerox Alliance Partners ofrece numerosas soluciones. Para obtener más información, visite <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>• Las mejoras de seguridad incluyen la posibilidad de uso simultáneo de protocolos HTTPS.</li> <li>• El dispositivo requiere la autenticación de la cuenta en el servidor de un tercero que permite el uso de bases de datos de usuarios y cuentas más grandes.</li> <li>• Acepta el inicio de sesión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red del tercero.</li> </ul>

# Impresora de color Xerox® VersaLink® C400

Manipulación del papel	
Bandeja especial	
Capacidad <sup>4</sup>	150 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 76.2 x 127 mm a 216 x 356 mm
Gramajes A 1 cara: A doble cara:	60 a 220 g/m <sup>2</sup> 60 a 163 g/m <sup>2</sup>
Tipos	Común Cartulina ligera Cartulina para tarjeta Taladrado Reciclado Preimpreso Con membrete Bond Cartulina ligera brillante Cartulina brillante Etiquetas Sobres Personalizado
Bandeja 1	
Capacidad <sup>4</sup>	550 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Gramajes A 1 cara: A doble cara:	60 a 220 g/m <sup>2</sup> 60 a 163 g/m <sup>2</sup>
Tipos	Común Cartulina ligera Cartulina para tarjeta Taladrado Reciclado Preimpreso Con membrete Bond Cartulina ligera brillante Cartulina brillante Personalizado
Bandeja 2 opcional	
Capacidad <sup>4</sup>	550 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Gramajes A 1 cara: A doble cara:	60 a 220 g/m <sup>2</sup> 60 a 163 g/m <sup>2</sup>
Tipos	Común Cartulina ligera Cartulina para tarjeta Taladrado Reciclado Preimpreso Con membrete Bond Cartulina ligera brillante Cartulina brillante Personalizado
Capacidad total	
Capacidad estándar del dispositivo <sup>4</sup>	700 hojas
Capacidad total del dispositivo <sup>4</sup>	1250 hojas

## Impresora de color Xerox® VersaLink® C400

Salida de papel	
Capacidad de salida <sup>4</sup>	250 hojas
Impresión a doble cara automática	VersaLink C400N: ND VersaLink C400DN: De serie
Administración del dispositivo	
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ La mayoría de los protocolos que no se usan pueden desactivarse
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNMP, MDNS
Software Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicación con servidor web para administradores de red que permite gestionar impresoras con un navegador desde cualquier estación de trabajo, ya sea Windows, Unix o cualquier otro sistema operativo.</li> <li>• Permite administrar impresoras que admitan SNMP de cualquier fabricante.</li> <li>• Facilita tareas como la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualización de dispositivos, contabilidad básica y administración de activos.</li> </ul>
Servidor web integrado de Xerox®: página web integrada en el dispositivo	
Estado del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado y contenido de la bandeja</li> <li>• Estado de los consumibles</li> <li>• Facturación/Usos</li> <li>• Enlaces rápidos</li> <li>• Asistencia en línea</li> </ul>
Visualización de la cola de impresión	Gestión de la cola de impresión: visualización y eliminación
Envío de trabajos	Archivos listos para imprimir (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administración de dispositivos	Simplifica la instalación remota de las opciones de ajustes de configuración y la administración del dispositivo
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Servicios remotos	
Lectura automática de contadores (AMR)	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de dispositivos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
Reposición automática de consumibles (ASR)	Hace pedidos automáticos para dispositivos de impresión Xerox basándose en el uso real, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de consumibles.
Asistente de mantenimiento	Ofrece una forma rápida (y gratuita) de resolver posibles incidencias, recibir asistencia y automatizar el proceso de reparación o solución de problemas. Los datos de diagnósticos se envían a Xerox®, lo que permite resolver antes los problemas y prolongar el tiempo de funcionamiento.
Contenido de la caja	
	Impresora de color VersaLink C400 Cartucho de impresión de capacidad inicial: uno de cada (cian, magenta, amarillo: capacidad para 2000 impresiones <sup>5</sup> ; negro: capacidad para 3000 impresiones <sup>5</sup> ) CD con software y documentación (guías de seguridad, normativa, reciclaje y eliminación, controladores de impresión y declaración de garantía) Guía de instalación Guías de uso rápido Cable de alimentación

# Impresora de color Xerox® VersaLink® C400

Consumibles y accesorios	Cantidad	Código de producto
<b>Consumibles</b>		
Cartuchos de impresión de capacidad estándar	Cian: 2500 páginas normales <sup>5</sup> Magenta: 2500 páginas normales <sup>5</sup> Amarillo: 2500 páginas normales <sup>5</sup> Negro: 2500 páginas normales <sup>5</sup>	106R03502 106R03503 106R03501 106R03500
Cartuchos de impresión de alta capacidad	Cian: 4800 páginas normales <sup>5</sup> Magenta: 4800 páginas normales <sup>5</sup> Amarillo: 4800 páginas normales <sup>5</sup> Negro: 5000 páginas normales <sup>5</sup>	106R03514 106R03515 106R03513 106R03512
Cartuchos de impresión de extra alta capacidad	Cian: 8000 páginas normales <sup>5</sup> Magenta: 8000 páginas normales <sup>5</sup> Amarillo: 8000 páginas normales <sup>5</sup> Negro: 10 500 páginas normales <sup>5</sup>	106R03526 106R03527 106R03525 106R03524
<b>Elementos de mantenimiento de rutina</b>		
Unidad de imagen (incluye 4 unidades de imagen)	Cian: 60 000 páginas normales <sup>6</sup> Magenta: 60 000 páginas normales <sup>6</sup> Amarillo: 60 000 páginas normales <sup>6</sup> Negro: 60 000 páginas normales <sup>6</sup>	108R01121
Cartucho de residuos	30 000 páginas <sup>6</sup>	108R01124
<b>Accesorios</b>		
Bandeja de 550 hojas		097S04400
Kit de productividad con disco duro de 320 GB		097S04914
Base		497K13660
Adaptador para red inalámbrica		497K16750

<sup>1</sup> Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.

<sup>2</sup> Producción normal mensual prevista.

<sup>3</sup> Estados de energía definidos según los requisitos del programa ENERGY STAR® para equipos de generación de imágenes.

<sup>4</sup> Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m<sup>2</sup>. Las cifras varían en función del gramaje.

<sup>5</sup> Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

<sup>6</sup> Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía en función de la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo. Para obtener más información, visite:

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)

Las configuraciones varían según la zona geográfica.

